## **Control remoto USB tipo Wifi**

Especificaciones :

- 1. Voltaje de trabajo: 12-24VDC.
- 2. Wifi: 2.4G IEEE 802.11 b/g/n.
- 3. 1 canal de salida de relé
- 4. Con entrada de sensor de puerta
- 5. Soporte para funcionar con Google Home, Amazon Alexa e IFTTT

## Instrucciones de operación:

Busque e instale la aplicación "Xhouse IOT" en Google Play (Android) o en Apple Store (Iphone) o escanee el código QR que viene en la caja o manual físico del producto. Registre una cuenta y luego inicie sesión con las crendeciales que registró.

## Emparejar con app:

*Manera automática:* Dentro de la aplicación, con el equipo debidamente energizado, se detectará automáticamente el dispositivo para emparejarlo con la red wifi. Seleccione la red correspondiente y la contraseña de esta. Luego seleccione el tipo de motor donde está instalado, esto es meramente gráfico y no afecta el funcionamiento del dispositivo. Luego de este proceso, el equipo estará listo para su uso.



*Ingreso manual:* En la interfaz principal de la APP, presione "+" en la esquina superior derecha y eliga la opción "Add Device". Luego, observando que en la columna izquierda esté la opción "Smart Gate" seleccionada, presione el ícono con el nombre de "Garage". Luego, siguiendo las instrucciones en pantalla, con el equipo energizado, seleccione "Next" y a continuación presione el botón SW1 del equipo por 10 segundos, observando que el led parpadea rápidamente y luego lentamente. Una vez que confirme el estado del led, confirme marcando la casilla correspondiente en la App. Esto activará el punto de red del dispositivo.

12:09		. II 🗢 📴	12:10		. iil 🗢 203	12:10	l 🗢 🖸
<	Add device	63	<	Step1	AP MODE	<	Step2 AP MOD
Automat	ically search for nearby dev	vices		Manager (1997) Manager (1997)			ин - андианания Сама в напаза алише - 2019 (С. С. С
Smart Gate	Please select Quick Add		Power on the	e device		Press SW1 for 10 sound and release indicator light LEI slowly, and the ec	seconds, the buzzer will e the key, and the D1 will flash fast and quipment will enter the
Camera	<b>a</b> i					distribution mode	1
Gateway	Garage 4G Remote Switch	WIFI Remote Control (mini)					
RF remote							
Power switch	Reciver(WiFi+RF) ROLLER SHUTTER (WiFi)	Smart Gate					
Lock							
BLE Device						🧭 Confir	m the light flashes
Sensor				Next		Prev	Next

Conecte su teléfono al punto de red que genera el control wifi y luego retorne a la app para continuar conectando el dispositivo.

<	Step3			< Cor		Wi-Fi		
Cor	nect mobile wifi to hotsp	ot devices						
1. Co figur	onnect the phone to the hotsp re below	ot shown in the		<ul> <li>✓</li> </ul>	Wi-Fi XHOUSE-AP Sin conexión a Interr			ية (j
	il 15:21 < Wi-Fi	\$ <b>•</b>		RE				
	开启Wi-Fi				HUAWEI_311_9	409	۵	<b>∻</b> (j)
	V XHOUSE-AP	ê			Importadora's (	Galaxy S20+	A	<b>∻</b> (j)
	B-LINK	ê			WOM-E16688		۵	<b>∻</b> (j)
	JuJiang-2.4G	ê			XP-420B		۵	<b>∻</b> (j)
	ZHANG-test	ш ?`			Otra			
addi	eturn to this application to cor ng devices	itinue		Pr	eguntar al cone	ctar		ficar >
				Se Si r not	conectará automáti no hay ninguna red ificará sobre las qu	icamente a las re conocida disponi e sí lo estén.	des con ble, se t	ocidas. e
				Us	ar puntos de co	onexión	Pregu	
	Connect			Cu dis de	ando no haya redes positivo puede dete conexión que comp	Wi-Fi disponible ectar automáticar aarten Internet.	s, este nente p	
		_						

Una vez conectado al punto de red del control y vuelto a la app, presione la opción "Next Step". Atención: Si aparece un mensaje el cual le indica que no está conectado a internet, eliga la opción "Mantener".

Si los pasos anteriores fueron seguidos correctamente, a continuación en la app mostrará una lista de señales wifi disponibles, favor conectar con la red con la cual el control quedará permanentemente conectado. Luego ingrese la contraseña de la red wifi y de permiso a la app de poder conectarse.



Luego de este último paso, la app quedará lista para su funcionamiento normal. Seleccione el equipo en la pantalla de inicio y ya puede ser utilizado junto a su receptor.





## Menú del dispositivo

Para ingresar el menú de ajustes, seleccione el dispositivo en la app y luego presione el engranaje en la esquina superior derecha.

Cambiar nombre al dispositivo	Ingrese al menú de ajuste y seleccione "Device name". Edite el nombre del equipo a uno personalizado
Alerta de portón abierto	Ingrese al menú de ajuste y seleccione "Door remains opening alert". Puede asignar una alerta si el portón queda abierto.
Ver/borrar usuarios	Ingrese al menú de ajuste y seleccione "User list". Se mostrará la lista de usuarios, donde puede seleccionar el cual desea borrar.
Agregar usuarios	Ingrese al menú de ajuste y seleccione "Sharing device". Se generará un código QR, válido por 3 minutos, para poder agregar más usuarios. El otro usuario deberá escanear este código QR a través de la app y será agregado a lista de usuarios del dispositivo.
Transferir usuario principal	Ingrese al menú de ajuste y seleccione "Transfer main user". Podrá transferir el usuario principal, el cual maneja los ajustes e ingresos de usuarios al dispositivo, a otro que esté en la lista. Nota: Sólo puede haber un usuario principal